

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte.

Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění. Před instalací vypněte přívod elektrické energie.

### Zapojení přívodního kabelu

1. Vypněte přívod elektrické energie.
2. Odklopte upevňovací packy a sundejte plastový kryt.
3. Nyní je potřeba sundat hliníkovou desku s LED páskem. Stiskněte dvojici zajišťovacích pojistek a odklopte desku na jedné straně. To samé proveďte na straně druhé.
4. Povolte matici pro kabel napájení a prostrčte kabel do těla svítidla.
5. Zapojte dráty do svorkovnice:

L: Fáze = hnědý, nebo červený kabel

N: Nulový vodič = modrý, nebo černý kabel

: Uzemňovací vodič = zelenožlutý kabel

Na svorkovnici i na dně svítidla jsou vyražené příslušné symboly pro snadnou identifikaci vodičů.

6. Nyní dotáhněte matici, která zajišťuje přívodní kabel proti pohybu. Nasaďte zpět hliníkovou desku a plastový kryt.

### Montáž na zeď nebo na strop

1. Určete místo, na které chcete svítidlo umístit.
2. Na spodní straně svítidla jsou dva vroubkované výřezy. Vymeřte si jejich vzdálenost a tu přeneste na stěnu nebo na strop. Pomocí plechových úchytů vyznačte čtyři otvory pro vyvrtání.
3. Vyvrtejte otvory, vložte do nich hmoždinky a přišroubujte plechové úchyty.
4. Nasaďte svítidlo na úchyty.
5. Zapněte přívod elektrické energie.

### Parametry

<b>Vstup</b>	AC 220 - 240V	<b>Světelný tok</b>	4200lm (36W), 6500lm (54W)
<b>Příkon</b>	36W nebo 54W	<b>Teplota světla</b>	5000K (studená bílá)
<b>Stupeň krytí</b>	IP65	<b>Materiál</b>	PC
<b>Rozměry</b>	1230x79x87mm (36W) 1570x79x87mm (54W)	<b>Provozní teplota</b>	-20°C až +55°C

**Výrobce:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika